

Trình Độ Kỹ Năng: TRUNG CẤP Hãy thử thực hiện các dự án này nếu quý vị là người tự tin hay tự làm mọi thứ với một kiến thức giỏi sử dụng các dụng cụ khác nhau. Có thể mất một hay nhiều ngày để hoàn tất công việc. Nếu quý vị có thể đóng được một chuồng chim hay lắp được quạt trần thì trình độ kỹ năng của quý vị có thể thích hợp.

✓ VẬT LIỆU

- Tủ Thuốc Mới
New Medicine Cabinet
- Đèn Đèn Mới
New Light Fixture
- Mũi Khoan với Đầu Ốc Phillips
Drill with Phillips Head Driver
- Kim Cắt Dây Điện
Wire Cutters
- Bút Thử Điện
Circuit Tester
- Đầu Nối Dây Điện
Wire Connectors
- Băng Dán Điện
Electrical Tape
- Ống Thủy Chuẩn
Level
- Bút Chì
Pencil
- Mũi Khoan
Drill Bits
- Mấu Neo Tường
Wall Anchors
- Đèn làm việc
Work Light
- Dây Nối
Extension Cord
- Vải Phủ
Drop Cloth
- Mắt Kính An Toàn
Safety Glasses
- Vật Liệu Sửa Chữa Tường:
Hợp Chất Nối Kẽ Hở, Giấy Nhám, Ống Lăn Sơn, Cọ Sơn, Sơn Lót và Sơn Tường
Wall Repair Supplies: Joint Compound, Sandpaper, Paint Roller, Paint Brush, Primer and Wall Paint

Hai thay đổi có thể dễ dàng cập nhật vẻ nhìn mới cho phòng tắm của quý vị là thay tủ thuốc và dàn đèn. Hãy tìm hiểu cách chúng tôi hướng dẫn trong dự án đơn giản và ít tốn kém này.

GỠ BỎ TỦ THUỐC CŨ

01 Che bề mặt bàn trang điểm bằng một tấm vải phủ để tránh hư hại bồn rửa mặt.

02 Lấy mọi thứ ra khỏi tủ.

- Kệ cả ngăn (nếu cần).

03 Hãy lắp một đèn làm việc lấy nguồn điện từ bên ngoài phòng tắm.

- Dùng dây nối để cung cấp nguồn điện cho đèn làm việc.

04 Tắt nguồn điện ở dàn đèn trong phòng tắm.

- Nguồn điện cho dàn đèn có thể tìm thấy ở hộp cầu dao điện chính.

05 Hãy đỡ tủ khi tháo gỡ.

- Nếu quý vị không có ai giúp giữ tủ thuốc, hãy dùng một vật gì để đỡ bên dưới.



06 Tháo đinh ốc treo từ bên trong.

07 Bây giờ có thể tháo tủ ra.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

Cũng như đối với bất cứ dự án nào, luôn làm theo mọi chỉ dẫn của nhà sản xuất. Và làm theo những chỉ dẫn an toàn thích hợp. Nếu quý vị đắn đo về một dự án ống nước, hãy liên lạc với một thợ sửa ống nước có giấy phép. Hãy làm theo các quy định xây cất của địa phương.

GỠ BỎ DÀN ĐÈN CŨ

- 01 Gỡ bóng đèn tròn khỏi dui đèn.
- 02 Tháo bề mặt của dàn đèn.
- 03 Ngắt dây điện.
 - Xoắn đứt các mối nối dây điện hay dùng kim cắt dây điện.

SỬA CHỮA BỀ MẶT TƯỜNG

- 01 Bây giờ là lúc tốt nhất để sửa chữa những hư hại trên bề mặt tường. Để biết thêm chi tiết về cách sửa chữa bề mặt tường, xin coi *Chuẩn Bị Các Bề Mặt Để Sơn* của Lowe's.

LẮP ĐẶT DÀN ĐÈN MỚI

- 01 Xác định xem sẽ đặt dàn đèn ở chỗ nào bên trên tủ thuốc và bồn rửa mặt.
- 02 Giữ khung treo tại chỗ, đánh dấu các lỗ của khung treo mới.
- 03 Tháo khung treo ra và gắn các mẫu neo vào chỗ đánh dấu.
- 04 Kéo dây điện qua khung treo dàn đèn.
- 05 Lấy đinh ốc gắn khung treo lên tường.
- 06 Nối dây điện trong nhà với dây điện của dàn đèn với đầu nối dây điện và băng dán điện.
 - Nhớ nối các dây theo màu sắc tương ứng với các dây trong dàn đèn.
- 07 Gắn bề mặt của dàn đèn lên khung treo với phụ tùng đính kèm.
- 08 Lắp bóng đèn và chụp đèn.
 - Dàn đèn của quý vị có thể dùng Bóng Đèn Huỳnh Quang Nhỏ Gọn (CFL).
- 09 Bật nguồn điện chính và thử dàn đèn.



LẮP ĐẶT TỦ THUỐC MỚI

01 Xác định nơi đặt tủ mới và đánh dấu.

- Phần lớn, chúng ta sẽ canh ngay giữa bồn rửa mặt, trên cao cách đủ xa bàn trang điểm và vòi nước.
- Cần đẩy bên trên vòi nước có thể làm chuẩn để canh cho đúng giữa.
- Để thử vị trí của tủ, hãy dùng một vật gì cứng để đỡ hay nhờ một người giúp.
- Canh ngay giữa trên tường nơi đặt phần đáy của tủ.



02 Khi tủ ở trên sàn, dán băng bảo vệ ở dưới đáy, khoảng giữa tủ.

03 Sau đó, lấy thước dây đo cho đúng giữa và đánh dấu lên băng bảo vệ.

- Băng dán này sẽ bảo vệ tủ.



04 Dùng máy tìm cột vách để tìm các cột tại nơi gắn tủ.

- Đánh dấu các cột vách bằng bút chì.

05 Căn cho thẳng hàng mốc đánh dấu trên tường với dấu ở đáy tủ.

- Dùng một vật gì cứng để đỡ tủ hay nhờ một người giúp.



06 Khoan một lỗ treo vào thanh đóng đinh dọc theo cột vách.

- Cũng khoan thêm bốn lỗ treo bên trong tủ.

07 Bỏ tủ ra và gắn mẫu neo tường cho các lỗ không nằm trên cột vách.

08 Đặt tủ thuốc vào chỗ đánh dấu và gắn đinh ốc treo.

09 Bóc băng dán bảo vệ ra.

10 Lắp phụ tùng và gắn vào.

Những đoạn video Cách-Thức-Làm này chỉ được cung cấp nhằm mục đích thông tin mà thôi. Những thông tin chứa đựng trong các đoạn video "Cách-Thức-Làm" của Lowe's chỉ có ý cung cấp hướng dẫn tổng quát để đơn giản hóa công việc xung quanh nhà. Bởi vì các dụng cụ, sản phẩm, vật liệu, kỹ thuật, quy định nhà cửa và luật lệ địa phương luôn luôn thay đổi, Lowe's không nhận trách nhiệm gì về sự chính xác của thông tin bên trong và khước từ mọi trách nhiệm về sự thiếu sót, sai sót hay kết quả của bất cứ dự án nào. Trách nhiệm thuộc về người xem để bảo đảm việc tuân theo mọi luật lệ, phép tắc, điều lệ và quy định áp dụng cho một dự án. Người xem lúc nào cũng phải phòng ngừa cho hợp lý để được an toàn và phải thận trọng khi đảm đương bất cứ dự án nào. Nếu có bất cứ thắc mắc hay nghi ngại gì đối với bất cứ yếu tố nào của một dự án, xin vui lòng tham vấn một thợ chuyên nghiệp có giấy phép.